

# Telefónica Movistar

## Siemens S55 / SL55

### Configuración Mensajería Multimedia



PASO 1  
Acceder al Menú 9 **Configuración**




PASO 2  
Elegir **Intecam.datos**




PASO 3  
Elegir **Servicio datos**




PASO 4  
Elegir **MMS, Wap**




PASO 5  
Elegir un perfil **vacío** y pulsar **Opciones**



PASO 6  
Elegir la opción **Camb. nombre**




PASO 7  
Escribir **MMS** y pulsar **Memor.**



PASO 8  
Seleccionar el perfil creación  
y pulsar **Modific**



PASO 9  
Elegir **Datos GPRS** y pulsar **Modific.**



PASO 10  
Introducir APN **mms.movistar.es**



PASO 11  
Introducir nombre conexión  
**MOVISTAR@mms**



PASO 12  
Introducir el Password **MOVISTAR**  
y memorizar para volver al Menú.



PASO 13  
Acceder al Menú **Mensajes**



PASO 14  
Elegir **Configuración**



PASO 15  
Elegir **MMS**



PASO 16  
Elegir **MMS** y pulsar **Activar**



PASO 17  
Elegir **Cambiar ajust.**



PASO 18  
Elegir **Serv.rel.MMS**.



PASO 19  
Introducir **mms.movistar.com**



PASO 20  
Elegir **Ajustes IP**.



PASO 21  
Introducir la Dirección IP **010.138.255.001** y pulsar OK.



PASO 22  
Introducir IP **9201** y pulsar OK.



PASO 23  
Elegir **Perf.conex.**



PASO 24  
Elegir perfil **MMS** y pulsar Selecc.

Para que la configuración del terminal se efectúe correctamente, se deberán seguir los pasos como se detalla en cada caso. Los pasos 10, 11, 12, 19, 21 y 22 son apartados de “texto libre” en los cuales Ud. debe introducir manualmente los datos que le solicita, éstos están detallados tal y como deben introducirse textualmente.

Para activar el servicio es necesario enviar un Mensaje Multimedia (Mensaje gratuito) con la palabra "activar" al número 509.

Si tiene alguna duda o sugerencia, por favor contacte con nosotros en el 649444455 (4455 desde Movistar) o a través de nuestra página en Internet: [www.atencionenlinea.movistar.com](http://www.atencionenlinea.movistar.com)